

Entrematic Accesorios

Nuevos accesorios de mando y de seguridad

Entrematic presenta **la nueva gama de accesorios de mando y de seguridad**, que reflejan a la perfección las últimas tendencias del diseño contemporáneo del sector. El gris oscuro sobre superficie gofrada de los contenedores combina perfectamente con el frontal negro: líneas limpias y formas sencillas que convierten los **accesorios Entrematic en una gran opción.**



Ficha técnica

ES



Funciones principales

Código	Descripción	Capacidad estimada	Alimentación	Consumo	Capacidad de relé	Temperatura de funcionamiento	Grado de protección
AXP2	Fotocélula para exteriores	Configurable 10 m - 30 m máx	24 Vcc - 24 Vca	máx 50 mA	24 Vcc / 1 A máx	-20°C +55°C	IP54

Código	Descripción	Capacidad contactos	Grado de protección
AXK5I	Selector semi-empotrado anti-robo metálico	2 x 2 A 30 Vcc Máx., NO/NC	IP54
AXK5M	Selector de superficie anti-robo metálico	2 x 2 A 30 Vcc Máx., NO/NC	IP54
AXK5NI	Selector semi-empotrado anti-robo metálico, sin cilindro	2 x 2 A 30 Vcc Máx., NO/NC	IP54
AXK5NM	Selector de superficie anti-robo metálico, sin cilindro	2 x 2 A 30 Vcc Máx., NO/NC	IP54

Código	Descripción	Capacidad estimada	Alimentación	Consumo	Protocolos radio	Temperatura de funcionamiento	Grado de protección
AXK4	Selector de teclado con transmisión radio 433,92 MHz	50 - 150 m	9 Vcc (batería 6LR61) o 12-24 Vcc	Operación: 40 mA Máx. Stand-by: 5 µA	Código Fijo, Rolling Code*, Encrypted AES-128 bit, PROTECTED Mode	-20°C +55°C	IP55
AXK4P	Selector de teclado con transmisión radio 868,35 MHz	50 - 150 m	9 Vcc (batería 6LR61) o 12-24 Vcc	Operación: 40 mA Máx. Stand-by: 5 µA	Código Fijo, Rolling Code*, Encrypted AES-128 bit, PROTECTED Mode	-20°C +55°C	IP55

* de serie

Código	Descripción	Capacidad estimada	Alimentación	Consumo	Conexión de unidad de lectura - tarjeta enchufable	Temperatura de funcionamiento	Grado de protección
AXR7	Lector de proximidad con transponder RFID	60 mm con tarjeta formato ISO 30 mm con botón de código	12 Vcc (según unidad de descodificación LAN7R)	aprox. 100 mA	Máx 100 m (70 m con 2 AXR7)	-20°C +55°C	IP54



Entrematic Italy S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA) - Italy

Tel +39 02 963911 - Fax: +39 02 9650314

ditec@entrematic.com

www.ditecentrematic.com - www.entrematic.com